



# AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR



## Description

L'AM 2160 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entrée elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).

L'amplificateur possède une puissance nominale de 160 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Oh minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V).

## Caractéristiques

- › Amplificateur entièrement numérique de 160 watts RMS, sorties 100-70V et 4 ohms
- › 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- › Connecteur XLR dans l'entrée 1
- › Entrées 2 et 3 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- › Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- › Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- › Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- › Sorties Music On Hold et PRE
- › Contrôle par microprocesseur
- › Carillon numérique et générateur de sirène intégré

## Numéro De Pièce

12135058 AM 2160

115-230 V

Black

EAN 8024530006396

## Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

|                                     |  |                         |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Specifications amplification</b> | Classe d'amplificateur                         | D                       |
|                                     | Sortie de tension                              | 1 x 160 W @ 4 ohm       |
|                                     | Réponse en fréquence (-3 dB)                   | 50 Hz ÷ 14 Hz           |
|                                     | Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz | <0.3 %                  |
| <b>Section entrées</b>              | Nombre total d'entrées                         | 8                       |
|                                     | Équilibré                                      | 7                       |
|                                     | Asymétrique                                    | 2                       |
|                                     | Mono   | 7                       |
|                                     | Stéréo   | 2                       |
|                                     | Entrées de ligne                               | 2                       |
|                                     | Connecteurs de ligne                           | RCA                     |
|                                     | Entrées micro + ligne                          | 4                       |
|                                     | Connecteurs micro + ligne                      | Euroblock, XLR          |
|                                     | Alimentation fantôme micro + ligne             | 32 V DC                 |
|                                     | VOX:   | Yes                     |
| <b>Section sortie</b>               | Entrées de pagination                          | 2                       |
|                                     | Connecteurs de pagination                      | RJ45                    |
|                                     | Commande de pagination                         | Contact                 |
|                                     | Entrées d'utilité générale (GPI)               | 2                       |
| <b>Section sortie</b>               | Numéro de sortie du signal                     | 2                       |
|                                     | Connecteurs de sortie du signal                | RCA                     |
|                                     | Connecteurs de sortie de tension               | Euroblock               |
| <b>Processing</b>                   | Réglages de tonalité                           | Yes                     |
|                                     | Filtre passe-haut                              | 150 Hz                  |
| <b>Configuration et contrôle</b>    | Configuration                                  | DIP switch, Front panel |
|                                     | Priorité                                       | Yes                     |
|                                     | Musique en attente                             | Yes                     |
|                                     | Tonalité                                       | Yes                     |



# AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Protections</b>              | Système de refroidissement<br>Court-circuit<br>Thermique<br>CC<br>Fusibles | Convection<br>Yes<br>Yes<br>Yes<br>Yes   |
| <b>Alimentation requise</b>     | Tension de service<br>Réglage de la tension<br>Consommation électrique (W) | 220-240/115 V - 50/60Hz<br>Internal<br>350 W   |
| <b>Conformité standard</b>      | Safety agency  | CE compliant   |
| <b>Spécifications physiques</b> | Matériau du cabinet/caisson<br>Couleur<br>Montage en rack                  | Metal<br>Black<br>19", 2U  |
| <b>Taille</b>                   | Hauteur<br>Largeur<br>Profondeur<br>Poids                                  | 88 mm / 3.46 inches<br>442 mm / 17.4 inches<br>230 mm / 9.06 inches<br>5.4 kg / 11.9 lbs |