



# AM 2160

## AMPLIFICATORE INTEGRATO





<b>Descrizione</b>	AM 2160 è un mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). La potenza nominale di uscita dell'amplificatore è pari a 160 W RMS. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V.			
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Amplificatore 160 W versatile per la diffusione di annunci e musica</li><li>› L'ingresso 1 dispone di connettore XLR</li><li>› Circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1</li><li>› Comando di priorità attivabile esternamente sugli ingressi 1, 2, 3 e 4</li><li>› Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001</li><li>› Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune</li><li>› Ogni ingresso universali ha un filtro Passa Alto dedicato utili per migliorare l'intelligibilità della voce</li><li>› 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED</li><li>› Ingressi ausiliari con controlli di tono separati</li><li>› Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica</li></ul>			
<b>Codice</b>	12135058 AM 2160	115-230 V	Black	EAN 8024530006396



# AM 2160

## AMPLIFICATORE INTEGRATO

Line Art 2D



### Specifiche amplificatore

#### SPECIFICHE TECNICHE

Classe Amplificatore	D
Potenza in uscita	1 x 160 W @ 4 ohm
Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

### Sezione di input

Numero di input totali	8
Bilanciato	7
Sbilanciato	2
Mono	7
Stereo	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea	RCA
Input Mic+Line	4
Connessioni Mic+Line	Euroblock, XLR
Phantom Mic+Line	32 V DC
VOX:	Yes
Input di paging	2
Connessione di paging	RJ45
Comando di paging	Contact
General Purpose Inputs (GPI)	2

### Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	RCA
Connessioni di potenza	Euroblock

### Processing

Controlli di tono	Yes
Filtro passa-alto	150 Hz

### Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes
Music on hold	Yes
Din-Don	Yes



# AM 2160

## AMPLIFICATORE INTEGRATO

<b>Protezioni</b>	Raffreddamento: Corto Circuito Protezione termica DC Fusibili	Convection Yes Yes Yes Yes
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo Selezione di voltaggio Consumo di energia (W)	220-240/115 V - 50/60Hz Internal 350 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Colore Montaggio a Rack	Metal Black 19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs