E 16

CONSOLE DI MIXAGGIO A 16 CANALI CON EFFETTI E EQUALIZZAZIONE SUPERIORI

DESCRIZIONE

L'E 16 offre dodici preamplificatori microfonici con guadagno di 54 dB e qualità da studio con connettori combinati. Due ingressi di linea sono commutabili su ingresso Hi-Z. La sezione di ingresso dispone anche di due ingressi di linea stereo e di un ritorno stereo. I canali d'ingresso da 1 a 6 sono dotati di un compressore monocomando.
I dodici canali monocomando sono dotati di equalizzatore a 4 bande, che includono bande alte e basse di tipo shelving e due bande medie semi-parametrica (medio alta e medio bassa) con selezione di frequenza e scelta di Q commutabile, ampia o stretta. I canali d'ingresso stereo sono dotati di un equalizzatore a tre bande,

CARATTERISTICHE

- 12 mic/line IN, 2 linee stereo IN
- 1 ingresso ritorno stereo
- 6 Compressori dinamici monocomando (canale 1 - canale 6)
- Equalizzazione semiparametrica a 4 bande
- Equalizzazione su ingressi stereo a 3 bande
- 6 trasmissioni ausiliarie per canale
- Fader progressivi da 100 mm con coperchio antipolvere
- 2 gruppi stereo
- Sezione effetti DSP Z-CORE a virgola mobile a 32 bit

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0.002% A-Weighted
Input	Channels:	16
	Mic:	12
	Gamma di Guadagno	6 dB ÷ 60 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	120 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	2 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	12
	Selettore di Guadagno:	-24 dB ÷ 30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	60 kohm
	Input Hi-Z:	2
	Impedenza ingressi Line Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
	Stereo-Linea:	2
	Selettore di Guadagno	-15 dB ÷ 15 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	60 kohm
	Ritorni Stereo:	1
	Selettore di Guadagno	0 dB ÷ 10 dB
	Impedenza dei ritorni stereo (kohm)	60 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Output	Main MIX:	1
	Control Room:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Send:	5
	AUX Output:	6
	Group Out:	4
	Cuffie:	1
	2 Track:	Yes
	Output Connectors:	XLR, Jack, RCA
Specifiche di output	Livello Main Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza Aux Out (ohm)	600 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	22 dBu
	Livello Group Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
Compressori	Compressori RCF:	6 Single Control

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

EQ	EQ in ingresso:	2 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione:	High Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15dB
Mandate ausiliarie	AUX:	4 PRE / 1 PRE/POST
	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
USB Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Tracce in riproduzione:	2
	Tracce in registrazione:	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz):	44.1 kHz
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal
	Voltaggio richiesto:	90 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	70 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	, Black
Dimensioni	Altezza:	135 mm / 5.31 inches
	Larghezza:	510 mm / 20.08 inches
	Profondità:	550 mm / 21.65 inches
	Peso:	10.3 kg / 22.71 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	215 mm / 8.46 inches
	Larghezza imballaggio:	635 mm / 25 inches
	Profondità imballaggio:	705 mm / 27.76 inches
	Peso imballaggio:	12.2 kg / 26.9 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CODICE

- **17140111**
  E 16
  JP
  EAN 8024530017064
- **17140110**
  E 16
  UK
  EAN 8024530017057
- **17140109**
  E 16
  US
  EAN 8024530017040
- **17140084**
  E 16
  EU
  EAN 8024530015176

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.









VISTA 3D / 3D VIEW

RCF	MIXER E 16 90-240V	REV. A