

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE FILE LINGUA DXT 3000

OGGETTO

Il presente documento descrive la procedura di installazione del file lingua per il sistema DXT 3000, da effettuare sulla centrale MX 3250.

ATTENZIONE


TRATTANDOSI DI UN SISTEMA DI ALLARME VOCALE SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI NON MODIFICARE I FILE FORNITI DA RCF.

RCF DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI DERIVANTI DALLA MODIFICA DEI FILE UFFICIALMENTE DISTRIBUITI.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Per poter installare il file lingua bisogna verificare la compatibilità con la versione firmware della macchina. È necessario quindi:

- [1] Aprire il file **dxt3k.lng** con un qualsiasi editor di testo.
- [2] La voce **MIN_FW_V** indica la prima versione del firmware del microcontrollore per la quale il file linguaggio è supportato.




- [3] Accedere al la voce **INFO** nel menu dell'unità MX 3250 e verificare che la versione di **MICRO VER** sia uguale o successiva a quella indicata nel file dxt3k.lng.

IMPORTANTE: se la versione del firmware del microcontrollore è precedente al minimo richiesto è necessario provvedere al suo aggiornamento per poter installare il file lingua. Rivolgersi quindi al personale RCF.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL FILE LINGUA

- [1] Spegner il sistema seguendo la procedura descritta nel manuale:
 - a. posizionare il dip-switch no. 6 (SWITCH ON/OFF) in OFF sulla scheda main;
 - b. scollegare le batterie;
 - c. scollegare l'unità dalla rete di alimentazione principale.
- [2] Rimuovere la vite di sicurezza sulla scheda messaggi (cerchiata in ROSSO nella figura seguente).



- [3] Rimuovere la scheda messaggi dalla main board.
- [4] Rimuovere la SD card dalla scheda messaggi.
- [5] Collegare la SD card ad un PC e caricarvi sopra il file **dxt3k.lng** contenuto nel pacchetto.
- [6] Inserire la SD card nella scheda messaggi, e successivamente collegare quest'ultima alla main board. **Assicurarsi che i connettori maschio e femmina delle schede main e messaggi corrispondano in modo corretto.**
- [7] Collegare l'unità MX 3250 alla rete di alimentazione. **Il file lingua verrà automaticamente installato.**
- [8] Al termine dell'operazione il sistema visualizza sul display la lingua installata (e.g. ITALIANO).

IMPORTANTE: non rimuovere il file dxt3k.lng dalla SD card, altrimenti il sistema non sarà più in grado di leggerlo e si porterà automaticamente sulla lingua di default, cioè ENGLISH.