



# L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI



## Descrizione

Con sei ingressi microfonici trasparenti, quattro ingressi linea stereo e l'ingresso/uscita 2tk L-PAD12CX è lo strumento ideale per piccoli concerti di band, conferenze complesse, eventi aziendali e tutte le situazioni in cui è necessario gestire più segnali. Quattro compressori a controllo singolo su canali microfonici aiutano a gestire anche i segnali più complessi e dinamici. Le 99 predisposizioni interne FX DSP permettono di migliorare il suono con l'aggiunta di effetti precisi e caldi. Quando non è in uso per gli effetti interni, la trasmissione FX e la trasmissione AUX consentono il controllo di piccoli palcoscenici, con gli appropriati monitor a cuneo. Lo slot super versatile L-PAD permette di inserire le schede opzionali L-PAD LETTORE MP3, LETTORE/REGISTRATORE o COLLEGAMENTO BLUETOOTH.

## Caratteristiche

- > 6 INGRESSI MONO + 4 INGRESSI STEREO
- > 4 Compressori (Canali 1-4)
- > EQ. 3 bande/2 bande
- > 1 trasmissione AUX
- > 1 trasmissione FX
- > Effetti digitali interni: 99 predisposizioni
- > PSU interno 100 V-240 V, 50-60 Hz, 40 W

## Codice

17140034	L-PAD 12CX	EU	90-240 V	EAN 8024530011215
17140041	L-PAD 12CX	US	90-240 V	EAN 8024530011222
17140044	L-PAD 12CX	JP	100 V	EAN 8024530011413
17140045	L-PAD 12CX	AU	240 V	EAN 8024530011420
17140062	L-PAD 12CX	UK	240 V	EAN 8024530011598



# L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
<b>Specifiche elettroniche</b>	Risposta in Frequenza	20 Hz ÷ 22000 kHz
<b>Input</b>	Mic	6
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ 50 dB
	Impedenza ingressi microfonici (kohm)	2 kohm
	Passa Alto	75 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line	4
	Selettore di Guadagno	15 dB ÷ 35 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm)	10 kohm
<b>Output</b>	Main MIX	1
	Control Room:	Yes
	FX Send	1
	AUX Send	1
	AUX Output	2
	Cuffie	1
	2 Track	Yes
<b>Specifiche di output</b>	Impedenza Main Out (ohm)	120 ohm
	Livello Main Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza Aux Out (ohm)	120 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	16 dBu
<b>Compressori</b>	Compressori RCF	On Channell 1-4
<b>EQ</b>	EQ in ingresso	3 Generic
<b>Mandate ausiliarie</b>	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
<b>Effetti interni</b>	Mandate effetti	99
<b>Altre caratteristiche</b>	Footswitch	Yes
<b>Specifiche elettriche</b>	Alimentazione	Internal
	Voltaggio richiesto	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W)	40 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	ABS
<b>Dimensioni</b>	Altezza	93 mm / 3.66 inches
	Larghezza	341 mm / 13.43 inches
	Profondità	474 mm / 18.66 inches
	Peso	3.93 kg / 8.66 lbs