



RDNET CONTROL 2

UNITÀ MASTER 2 USCITE



Descrizione

RDNET CONTROL 2 è un'interfaccia hardware di collegamento tra dispositivi RCF compatibili RDNET ed un Personal Computer (PC) tramite connessione USB. L'unità RDNET CONTROL 2 può gestire fino a 2 sottoreti e, su ciascuna rete, possono essere collegati fino a 32 dispositivi, per un totale di 64 dispositivi. L'indirizzamento dei vari dispositivi è gestito automaticamente dall'interfaccia RDNET CONTROL 2. Ad ogni dispositivo viene assegnato un indirizzo univoco nel corso della procedura di accensione della rete. Per utilizzare RDNET è necessario installare il software dedicato su PC, in ambiente Microsoft Windows®. Da PC è possibile verificare il funzionamento di ogni singolo dispositivo connesso alla rete e modificare i parametri dei livelli di riproduzione, mute, equalizzazione, ritardi, etc. La configurazione di rete dei dispositivi può essere salvata come file nel PC e poi ricaricata. RDNET è un sistema "real time", dunque le informazioni relative al funzionamento dei dispositivi sono acquisite in tempo reale, una caratteristica che permette una visione globale di tutti dispositivi collegati.

Caratteristiche

- › Controllo e monitoraggio in tempo reale dei dispositivi USB
- › Controllo di 2 sottoreti contenenti fino a 32 dispositivi slave ciascuna
- › Scansione ciclica ("POLLING") di tutti i dispositivi 10 volte al secondo
- › Auto rilevamento del posizionamento dei dispositivi
- › Gli apparecchi collegati vengono automaticamente aggiunti al sinottico software

Codice

17170163 RDNET CONTROL 2

Black

EAN 8024530010041



RDNET CONTROL 2

UNITÀ MASTER 2 USCITE

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche generali	Number of subnets:	2
	Connectors:	RJ 45, XLR
	Max number of devices (for each subnet)	32
	Configuration:	PC software
	PC connection:	USB (typeB)
	Power supply:	Powered by USB socket
	RDNet	Onboard
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	ABS
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	41 mm / 1.61 inches
	Larghezza	111 mm / 4.37 inches
	Profondità	90 mm / 3.54 inches
	Peso	0.17 kg / 0.37 lbs