

RC 401 US

CONTROLLO REMOTO DA PARETE

DESCRIZIONE

Pannello di controllo per montaggio a parete dotato di 1 volume e 2 pulsanti per unità DMA 82 e DMA 162. Facile connessione tramite cavo schermato CAT5. Il controller consente di regolare il volume di uscita, selezionare il programma di ingresso desiderato o mutare il segnale. Disponibile nei colori nero o bianco.



CARATTERISTICHE

- Compatibile con unità DMA 82 e DMA 162
- Regolazione del volume principale e Mute
- Seleziona il programma di input
- Muta tutte le uscite

Rev. D Last update: 26/10/2023



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali Functions: master volume

mute

select input

Installation: compatible with US installation standard

Work with: DMA 82 and DMA 162

Number of connectable item: one for each DMA power output

Connectors: screw terminals not required Power supply:

Conformità agli standard Safety agency: CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Plastic

> Colore: Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Dimensioni Altezza: 105 mm / 4.13 inches

> Larghezza: 37 mm / 1.46 inches Profondità: 31 mm / 1.22 inches Profondità incasso: 16 mm / 0.63 inches Peso: 0.22 kg / 0.49 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 88 mm / 3.46 inches

> Larghezza imballaggio: 219 mm / 8.62 inches 156 mm / 6.14 inches Profondità imballaggio: 0.27 kg / 0.6 lbs Peso imballaggio:

CODICE

12399053 12399054

RC 401 US W RC 401 US B

White - RAL 9003 Black - RAL 9005 EAN 8024530017248 EAN 8024530017231



DRAWINGS



