

# RC 401 US

## CONTROL REMOTO PARA MONTAJE EN PARED

### DESCRIPCIÓN

Panel de control de pared con 1 control de volumen y 2 botones para las unidades DMA 82 y DMA 162. Conexión sencilla con cable CAT 5 apantallado. El controlador permite ajustar el volumen de salida, silenciar el sonido y seleccionar el programa de entrada deseado. Disponible en negro o blanco.



### CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para su uso con las unidades DMA 82 y DMA 162
- Ajuste de volumen principal y activación de silencio
- Selección del programa de entrada
- Posibilidad de silenciar todas las salidas

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones generales</b>	Functions:	master volume mute select input
	Installation:	compatible with US installation standard
	Work with:	DMA 82 and DMA 162
	Number of connectable item:	one for each DMA power output
	Connectors:	screw terminals
	Power supply:	not required
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Plastic
	Color:	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Tamaño</b>	Altura:	105 mm / 4.13 inches
	Ancho:	37 mm / 1.46 inches
	Profundidad:	31 mm / 1.22 inches
	Profundidad de empotrado:	16 mm / 0.63 inches
	Peso:	0.22 kg / 0.49 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	88 mm / 3.46 inches
	Anchura de paquete:	219 mm / 8.62 inches
	Profundidad de paquete:	156 mm / 6.14 inches
	Peso de paquete:	0.27 kg / 0.6 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>12399054</b><br/>RC 401 US W<br/>White - RAL 9003<br/>EAN 8024530017248</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>12399053</b><br/>RC 401 US B<br/>Black - RAL 9005<br/>EAN 8024530017231</li> </ul> |
|--|--|

**DRAWINGS**

